

# ALCATEL

home & business phones

E130

E130 VOICE

PURE **SOUND**



*Simple et efficace !*

- **La fonction répondeur** de l'Alcatel E130 Voice simple à utiliser:
  - Deux touches d'accès sur la base
  - Un indicateur visuel de nouveaux messages sur la base et sur l'écran.
- **Le répertoire de 50 noms et numéros** pour appeler en toute simplicité vos correspondants préférés
- **Le journal des appels entrants** pour contrôler vos appels manqués

## ESSENTIAL

Répondeur intégré de  
15 mn sur version  
Alcatel E130 Voice

Répertoire de 50 noms  
et numéros

Liste des 10 derniers  
appels entrants\*

\* Sous réserve d'abonnement auprès de l'opérateur et de disponibilité du service.



# ALCATEL

home & business phones

*Simple et efficace !*

## E130 & E130 VOICE

PURE **SOUND**



	Type d'afficheur	Ecran alphanumérique de 14 segments	
<b>AFFICHEUR</b>	Affichage de l'heure ou du nom du combiné par appui d'une touche	✓	
	Menu déroulant intuitif	✓	
	Langues du menu	11 langues	
<b>SON</b>	Niveau sonore de l'écouteur amplifiable	✓	
	Mélodies d'appel sur le combiné	10	
	Type de mélodie sur le combiné	10 Classiques	
	Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné	5 + arrêt	
<b>RÉPERTOIRE</b>	Noms et numéros	50	
	Rappel des derniers numéros composés	5	
	Décrochage / raccrochage automatique	✓	
	Verrouillage du clavier	✓	
	<b>FONCTIONS</b>	Touche secret (désactive le micro du combiné)	✓
		Réveil / Alarme	✓
		Recherche de combiné (paging)	✓
		Indicateur audio de combiné hors de portée	✓
	Indicateur audio de batterie faible	✓	
<b>RÉPONDEUR</b> Sur version Voice	Durée moyenne d'enregistrement	15 min	
	Ecoute amplifiée des messages	✓	
	Interrogation et commandes à distance	✓	
	3 modes : répondeur-enregistreur, répondeur simple, répondeur off	✓	
	Choix entre annonce pré-enregistrée ou personnalisée	✓	
	Touches de commande du répondeur	Combiné	
	2 touches de commande du répondeur sur la base	Lecture et effacer	
	Indicateur de nouveaux messages: LED	✓	
	Temps de réponse programmable	2, 4, 6 ou 8 sonneries	
<b>SERVICES OPÉRATEUR</b>	Notification de messages vocaux sur l'afficheur*	✓	
	Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2 <sup>e</sup> appel*	✓	
	Copier les appels entrants dans le répertoire téléphonique	✓	
	Journal des derniers appels reçus avec date et heure*	10	
	Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*	✓	
<b>MULTICOMBINÉ</b>	Nombre de combinés par base	4	
	Appel entre combinés / transfert d'appel	✓	
	Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)	✓	
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	Portée extérieure / intérieure (mètres)	300 / 50	
	Autonomie en veille / en conversation (heures)	100h/7h	
	Batteries rechargeables standard 2 x AAA NiMH (incluses)	✓	
	Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation	✓	
	Dimensions de la base en mm (l x H x P)	82x66x82	
	Dimensions du combiné en mm (l x H x P)	46x151x25	
	Alcatel E130 blanc / gris	3 700 60 140 9956	
	Alcatel E130 blanc / vert	3 700 60 140 9963	
	Alcatel E130 Voice blanc / gris	3 700 60 140 9994	
	Alcatel E130 Voice trio blanc / gris	3 700 60 141 0235	