

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP370 GUIDE RAPIDE



Choix de la langue

Depuis Temporis IP300

1. Appuyer sur **MENU** > 3. **User Settings** > 1. **Preferences** > 1. **Language**.
2. Choisir la langue de votre choix et valider.

Association

Si le casque Alcatel IP70H n'est pas associé au Temporis IP300, suivre la procédure d'association décrite ci-dessous.

Association :

Depuis Temporis IP300

1. Appuyer sur **MENU** > 3. **Réglages util** > 5. **Casque DECT**.
2. Sélectionner 1. **Enregistrer**.

Depuis le casque Alcatel IP70H

1. Retirer le casque du chargeur.
2. Remplacer le casque sur le chargeur.

Emission d'un appel

Depuis Temporis IP300

- **Pré-numérotation** : composez le numéro de téléphone et décrochez le combiné.
- **Numérotation directe** : décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
- **Mains libres** : composez le numéro et appuyez sur la touche  ou vice versa.

Depuis le casque Alcatel IP70H

- Composer le numéro de téléphone depuis le Temporis IP300 et appuyer sur la touche  située sur le casque ou sur la touche  située sur le téléphone.

Si vous aviez décroché le combiné avant de numéroté, une fois la communication établie depuis le casque vous pouvez reposer le combiné sur sa base.

Note: si vous avez plus d'un compte SIP actif, depuis le Temporis IP300 sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser avant de composer le numéro.

Réception d'un appel

Depuis Temporis IP300

- **Combiné** : décrocher.
- **Casque** : appuyer sur . Le casque Alcatel IP70H prendra l'appel.
- **Mains libres** : appuyer sur .

Depuis le casque Alcatel IP70H

- Appuyer sur  pour prendre l'appel.

Note: pour répondre à un 2ème appel, faire un appui long sur la touche **MUTE/FLASH** du casque.

Au cours d'un appel, basculer d'un terminal à l'autre

Du Temporis IP300 vers le casque

- Appuyer sur la touche  sur le Temporis IP300 ou sur la touche  du casque pour transférer l'appel vers le casque.

Du casque Alcatel IP70H vers le téléphone Temporis IP300

- décrocher ou appuyer sur  pour basculer l'appel vers le téléphone.

IMPORTANT:

Pour toutes autres opérations, reportez-vous au mode d'emploi de chacun des terminaux

Environnement



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères. Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Mention de copyright et marques

Copyright © 2015 ATLINSK. Tous droits réservés. ATLINSK se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Alcatel et Temporis sont des marques déposées. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel-Lucent, utilisées sous licence par ATLINSK.



Modèle : IP370
A/W No.: 10001249 Rev.0 (FR)
Fabriqué en Chine
NOTICE_IP370_FR